

ポパイメカニクチャージャー

12V-10A

**HIGH PERFORMANCE FULL AUTO CHARGER
FOR DEEP CYCLE BATTERY**

MODEL : PB-1210S

取扱説明書

(保証書付)

正しくお使いいただくために、ご使用前によくお読みください。
読まずに誤った使い方をされますと、感電や蓄電池の発熱、発火、
爆発の危険性があります。
尚、お読みになった後も、お手元に置き活用ください。

POPEYE 株式会社ハートマン

安全上のご注意

誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- ⚠ 危険……使用者が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。
- ⚠ 警告……使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。
または、物的損害が発生する頻度が高い場合。
- ⚠ 注意……使用者が傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害のみの発生が想定される場合。

⚠ 危険

1. タバコなどの火気を近づけないでください。バッテリーが引火、爆発する原因となります。
2. 電源は家庭用AC100V専用です。他の電源を使用した場合、チャージャーの発熱、故障の原因となります。「一般市販品のインバーター等は使用できません。必ず家庭用AC100Vで御使用ください。」
3. 充電端子はバッテリーの極性と正しく接続してください。
チャージャーの赤クリップ⊕とバッテリーの⊕端子
チャージャーの黒クリップ⊖とバッテリーの⊖端子
正しく確実に接続されていない場合、チャージャーが発熱したりバッテリーが加熱、爆発することがあります。
4. チャージャーの電源スイッチがONの状態、充電クリップの脱着はしないでください。火花が発生し、バッテリーが引火、爆発する原因となります。



火気禁止

⚠ 警告

1. チャージャー本体を分解しないでください。
また、本体や電源コード、出力コードの接続部に他の金属類を差し込んだり、接続しないでください。
感電、発熱、発火及びケガの原因となります。
2. 充電は、風通しの良い場所で行ってください。
湿度の高い場所や雨、雪など水分のかかる場所では使用しないでください。
漏電、感電、チャージャー損傷の原因になります。



水ぬれ禁止



分解禁止

⚠ 注意

1. 周辺温度0～40℃の範囲でご使用ください。特に高温の場所で使用したり保管しないでください。
2. 梱包を解いてからご使用ください。発熱や故障の原因になることがあります。
3. 電源コード、出力コード上に物を載せないでください。また、ひび割れ、芯線の腐食がないか確認してください。
感電、発熱、発火の原因となる場合があります。
4. 電源コードをコンセントからはずす場合、コードを引っ張らず必ずプラグを持って抜いてください。
感電、発熱、発火の原因となる場合があります。
5. 誤って落とした場合は直ちにご使用をやめ、販売店にご相談ください。
感電、発火の原因となる場合があります。